

# Fusibles Électroniques / Verre

FUSIBLES MIDGET, MINIATURES & POUR CIRCUITS IMPRIMÉS

FM

## GSA / GSA-V

- Corps en céramique
- Action temporisée
- 1/4" x 1-1/4"
- Sorties axiales de 1-1/2" en option

1/16A à 8A, 250VCA,  
Listé UL

10, 12, 15A, 250VCA  
Reconnu UL

1/16A à 8A, 250VCA,  
Certifié CSA

10, 12, 15A, 250V Reconnu CSA

20A, 250VCA, 25 & 30A, 125VCA



## AMPÉRAGES NOMINAUX

Numéros de catalogue	Numéros de cat. Sorties axiales	Ampérage	Tension	C.I.
GSA1/16	GSA-V1/16	1/16A	250V	1
GSA1/10	GSA-V1/10	1/10A	250V	1
GSA1/8	GSA-V1/8	1/8A	250V	1
GSA15/100	GSA-V15/100	15/100A	250V	1
GSA175/1000	GSA-V175/1000	175/1000A	250V	1
GSA3/16	GSA-V3/16	3/16A	250V	1
GSA2/10	GSA-V2/10	2/10A	250V	1
GSA1/4	GSA-V1/4	1/4A	250V	1
GSA3/10	GSA-V3/10	3/10A	250V	1
GSA3/8	GSA-V3/8	3/8A	250V	1
GSA4/10	GSA-V4/10	4/10A	250V	1
GSA1/2	GSA-V1/2	1/2A	250V	1
GSA6/10	GSA-V6/10	6/10A	250V	1
GSA7/10	GSA-V7/10	7/10A	250V	1
GSA3/4	GSA-V3/4	3/4A	250V	1
GSA8/10	GSA-V8/10	8/10A	250V	1
GSA1	GSA-V1	1A	250V	1
GSA1-1/4	GSA-V1-1/4	1-1/4A	250V	2
GSA1-1/2	GSA-V1-1/2	1-1/2A	250V	2
GSA1-6/10	GSA-V1-6/10	1-6/10A	250V	2
GSA2	GSA-V2	2A	250V	2
GSA2-1/4	GSA-V2-1/4	2-1/4A	250V	2
GSA2-1/2	GSA-V2-1/2	2-1/2A	250V	2
GSA2-8/10	GSA-V2-8/10	2-8/10A	250V	2
GSA3	GSA-V3	3A	250V	2
GSA3-2/10	GSA-V3-2/10	3-2/10A	250V	2
GSA3-1/2	GSA-V3-1/2	3-1/2A	250V	2
GSA4	GSA-V4	4A	250V	3
GSA5	GSA-V5	5A	250V	3
GSA6	GSA-V6	6A	250V	3
GSA6-1/4	GSA-V6-1/4	6-1/4A	250V	3
GSA7	GSA-V7	7A	250V	3
GSA8	GSA-V8	8A	250V	3
GSA10	GSA-V10	10A	250V	4
GSA12	GSA-V12	12A	250V	4
GSA15	GSA-V15	15A	250V	4
GSA20	GSA-V20	20A	250V	5
GSA25	GSA-V25	25A	125V	6
GSA30	GSA-V30	30A	125V	6

1. 250VCA @ 35A C.I./125 VCA @ 10kA C.I.
2. 250VCA @ 100A C.I./125 VCA @ 10kA C.I.
3. 250VCA @ 200A C.I./125 VCA @ 10kA C.I.
4. 250VCA @ 750A C.I./125 VCA @ 10kA C.I.
5. 250VCA @ 400A C.I./125 VCA @ 10kA C.I.
6. 125VCA @ 400A C.I.